

### Die wichtigsten Motordaten

Motorbezeichnung	1,3 i	1,3 i	1,4 i	1,4 i	1,4 i	1,6 i*	1,6 i	1,8 i	1,8i	1,8i	2,0 i	2,0 Turbo	2,0 Turbo	1,8 D	1,8 TD	1,8 TD
Motortyp	OHV/HCS	Endura-E	CVH	PTE	PTE	ZETEC/-E	CVH	ZETEC	ZETEC-E	ZETEC	DOHC	DOHC	DOHC	OHC	Endura-DE	Endura-DE
Motorcode	J6A	J4B	F6F	F4B	F4B	L1E	LJF	RDA	RKC	RQB	N7A	N5E	N5F	RTC/-D/-E/-F	RVA	RFK
Fertigung von - bis	9/91-9/95	10/95-8/96	9/90-1/94	2/94-1/95	2/95-8/98	1/93-8/98	9/90-12/91	2/92-9/95	10/95-8/98	2/92-9/95	10/90-9/95	1/95-9/98	5/92-12/94	9/90-9/95	1/96-8/98	9/93-8/98
Hubraum cm³	1299	1299	1392	1391	1391	1597	1598	1796	1796	1796	1998	1993	1993	1753	1753	1753
Leistung kw bei 1/min PS bei 1/min	44/5000 60/5000	44/5000 60/5000	52/5600 71/5600	54/5500 73/5500	55/5500 75/5500	66/5500 90/5500	77/6000 105/6000	77/5500 105/5500	85/5750 115/5750	96/6250 130/6250	110/6000 150/6000	162/5700 220/5700	165/6250 225/6250	44/4800 60/4800	51/4500 70/4500	66/4500 90/4500
Drehmoment Nm bei 1/min	101/2500	103/2500	103/4000	106/2750	109/2750	130/3000	135/2800	153/4000	160/4500	162/4500	190/4500	290/2500	290/3500	110/2500	135/2500	180/2500
Bohrung Ø mm	74,0	74,0	77,2	77,2	77,2	76,0	80,0	80,6	80,6	80,6	86,0	90,8	90,8	82,5	82,5	82,5
Hub mm	75,5	75,5	74,3	74,3	74,3	88,0	79,5	88,0	88,0	88,0	86,0	77,0	77,0	82,0	82,0	82,0
Verdichtung	8,8	9,5	8,5	9,5	9,5	10,3	9,75	10,0	9,8	10,0	10,3	8,0	8,0	21,5	21,5	21,5
Maximale Drehzahl																
Dauer 1/min	5450	5450	6200	6100	6100	5950	6250	5950	6500	6700	6450	6500	6500	4800	4800	4800
Kurzzeitig 1/min	5675	5675	6475	6375	6375	6170	6450	6175	6800	6925	6675	6800	6800	53550	5150	5200
Kraftstoff/ROZ bleifrei	Super/95	Super/95	Super/95	Super/95	Super/95	Super/95	Super/95	Super/95	Super/95	Super/95	Super/95	Super/95	Super/95	Super/95	Diesel	Diesel
Einspritzung	CFI	SEFI	CFI	SEFI	SEFI	SEFI	EFI	SEFI	SEFI	SEFI	SEFI	SEFI	SEFI	SEFI	Diesel	Diesel
Zündanlage	EDIS	EDIS	EEC IV	EDIS	EDIS	EDIS	EDIS	EDIS	EDIS	EDIS	EDIS	EDIS	EDIS	EDIS	-	-
Zündfolge	1-2-4-3	1-2-4-3	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2

\*) Als Zetec-Motor mit einem maximalen Drehmoment von 134 Nm bei 3000/min. Als Zetec-E bis 3/95 mit einer Leistungsangabe von 65 kw/ 88 PS und einem maximalen Drehmoment von 130 Nm bei 3000/min. Leistungsdaten in Kombination mit Automatik-Getriebe : 66 kw/ 90 PS bei 5000/min; 136 Nm bei 4000/min; Verdichtung 9,8:1.

ohne Gewähr